

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Метели.

Согласовано:

Главный государственный инспектор
по Дуванскому, Мечетлинскому,
Белокатайскому, Кигинскому и Салаватскому
районам Республики Башкортостан
по пожарному надзору

А.О. Апрелькин

«14» февраля 2020г

Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ с. Метели



А.П. Чухарев

приказ № 24 от «11» февраля 2020г

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
1 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ**

Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими правила пожарной безопасности на территории РФ:

- Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 21 марта 2017г;
- Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 3 июля 2016г;
- Приказа МЧС РФ от 12.12. 2007г №645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019).

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал школы, который по заданию администрации может выполнять работы, при которых может возникнуть опасность поражения током.
- 1.2. Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по электробезопасности (не ниже 3-й). После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу присваивается 1 группа по электробезопасности (удостоверение не выдается). В дальнейшем еже годно проводится проверка знаний с записью в журнале установлен ной формы.
- 1.3. Общие сведения по электробезопасности для 1 квалификационной группы:
 - опасный для жизни человека ток — 0,05 А, смертельный — 0,1 А;
 - опасное напряжение >36 В.
- 1.4. Запрещается работа на оборудовании при:
 - отсутствии заземления;
 - нарушенной изоляции;
 - неисправностях.
- 1.5. Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и иметь штамп проверки.
- 1.6. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Не выполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

2. Требования безопасности до начала работы

- 2.1. Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение током, необходимо:
 - 1 руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и проверки знаний на 1 группу по электробезопасности;
 - убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования.
- 2.2. При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников необходимо их проверить, убедиться в их исправности.
- 2.3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми токопроводящими частями.
- 2.4. При осмотре электроприемника необходимо убедиться в следующем: напряжение соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны.
- 2.5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они включены в питающую сеть.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землей.
- 3.2. Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса электрического инструмента.

3.3. для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

3.4. Обязательно отключать электроприборы при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;
- перерыва в подаче электроэнергии;
- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.5. Согласовывать свои действия с инструкцией.

3.6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора. оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности после окончания работ

5.1. Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

5.2. Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях.

С инструкцией ознакомлены: